



Разъём высокочастотный RUICHI BNC-BJ2, фланец под 4 винта



Высокочастотный разъем – конструкция, предназначенная для подсоединения различных электронных устройств к электрическим цепям для осуществления согласованной надежной передачи сигналов высокой частоты. При этом в местах соединения потери сводятся к минимуму. Высокочастотные разъемы могут иметь обычные или изолированные корпуса. По способу соединения они могут быть: с байонетным соединением или с резьбовым соединением.

Тип разъёма	BNC-J (розетка)
Диапазон рабочих частот, ГГц	до 4
Контактное сопротивление, МОм не более	3
Диэлектрическая прочность, В	1 500 (50 Гц, 1 мин)
Волновое сопротивление, Ом	50
Диапазон рабочих температур, °С	-55 ...+155
Количество соединений/ разъединений, циклов, не менее	500

