

RUICHI

В пультах управления и других средствах коммутации применяют механические галетные переключатели. Их основные функции – включение подачи электропитания и разведение цепи. Ручка управления может иметь несколько положений. Их количество зависит от числа контактов в секторе перемещения на роторе.

Тип вала 6 мм / 16 мм

Диаметр установочного отверстия 9 мм

Рабочий ресурс не менее 10000 переключений

Температурный диапазон -20 °C ... +70 °C

Номинальный ток 300 мА

Номинальное напряжение 30 В (DC)

SR25 - 1 - 1 - 12
RCL371 - 1 - 2 - 5

5 (12) – количество положений: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12
Способ монтажа: на провод; на плату

2 (1) – количество полюсов:
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 24, 28, 32

1 – количество секций (галет): 1, 2, 3, 4

RCL371 (SR25) – серия галетного переключателя



RCL371



SR25 на плату



SR25 на провол

| Артикул | Наименование | Кол-во секций | Кол-во полюсов | Кол-во положений | Способ монтажа |
|---------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 57549 | SR25-1-1-12 | 1 | 1 | 12 | на плату |
| 81931 | SR25-1-1-6 | 1 | 1 | 6 | на плату |
| 81939 | SR25-1-3-2 | 1 | 3 | 2 | на плату |
| 57544 | SR25-1-1-12 | 1 | 1 | 12 | на провод |
| 81918 | SR25-1-1-5 | 1 | 1 | 5 | на провод |
| 81926 | SR25-1-3-2 | 1 | 3 | 2 | на провод |
| 57524 | RCL371-3-24-2 | 3 | 24 | 2 | на провод |
| 57525 | RCL371-3-3-8 | 3 | 3 | 8 | на провод |
| 57527 | RCL371-1-1-8 | 1 | 1 | 8 | на провод |
| 57528 | RCL371-1-3-4 | 1 | 3 | 4 | на провод |
| 57530 | RCL371-1-1-12 | 1 | 1 | 12 | на провод |
| 57531 | RCL371-2-2-12 | 2 | 2 | 12 | на провод |
| 57532 | RCL371-2-2-8 | 2 | 2 | 8 | на провод |
| 57534 | RCL371-2-4-6 | 2 | 4 | 6 | на провод |
| 57536 | RCL371-2-8-3 | 2 | 8 | 3 | на провод |
| 57537 | RCL371-3-3-12 | 3 | 3 | 12 | на провод |
| 57541 | RCL371-4-8-6 | 4 | 8 | 6 | на провод |
| 57542 | RCL371-1-4-3 | 1 | 4 | 3 | на провод |
| 57545 | RCL371-4-4-8 | 4 | 4 | 8 | на провод |
| 77554 | RCL371-4-12-4 | 4 | 12 | 4 | на провод |